

## W11-J4/W11-E1 風杯型風速発信器 (出力付)

本器は、風杯の回転により発電した電圧を、4～20mA 又は0～1Vに変換して出力します。風杯、ボディとも樹脂製で、軽量・耐久性・安定性に優れた発信器です。



### 風杯型風速発信器 (出力付)

型式	W11-J4	W11-E1
出力(0～60%)	4～20mA DC	0～1V DC
電源	DC24V	DC12V
風速検出部	交流発電機式	
起動風速	2%未満	
耐風速	90%以上	
測定精度	10%以下、±0.5%以内	
	10%以上その値の±5%以内	
材質	風杯：ポリカーボネイト樹脂	
	ボディ：ポリカーボネイト樹脂 (ガラス繊維入り)	
寸法・質量	約304φ×353mm・約1.0kg	

検定 気象庁検定または社内検定

風速

外形寸法図

